



Los contactores son dispositivos electricos que sirven para realizar control.

A continuación se listan las marcas que se comercializan:



Seleccione la opción que más le interese:

Contactores, líneas NC1 y NC2, trifásicos.

Referencia	Capacidad		Corriente Nominal		Contactos Auxiliares
	220 V (HP)	440 V (HP)	A. AC3	A. AC1	
NC1-09.10	3	5.5	9	20	1NA
NC1-09.01	3	5.5	9	20	1NC
NC1-12.10	4	7.5	12	20	1NA
NC1-12.01	4	7.5	12	20	1NC
NC1-18.10	5.5	12	18	32	1NA
NC1-25.10	7.5	15	25	40	1NA
NC1-32.10	10	20	32	50	1NA
NC1-40.10	15	30	40	60	1NA+1NC
NC1-50.10	30	40	50	80	1NA+1NC
NC1-65.10	25	50	65	80	1NA+1NC
NC2-115NC	40	80	115	200	1NA+1NC
NC2-150NC	54	108	150	200	1NA+1NC
NC2-185NC	74.5	135	185	275	1NA+1NC
NC2-225NC	84	150	225	275	1NA+1NC
NC2-265NC	102	190	265	315	1NA+1NC
NC2-330NC	122	243	330	380	1NA+1NC
NC2-400NC	148	295	400	450	1NA+1NC
NC2-500NC	184	369	500	630	1NA+1NC
NC2-630NC	232	465	630	800	1NA+1NC
NC2-800NC	232	465	800	1000	1NA+1NC

**Contactos auxiliares para contactores CHINT.**

Referencia	Montaje frontal	Montaje lateral	Composición de contactos
F4-11	1(NC1-9 a NC1-95)	2(NC2-115 a NC2-630)	1NA+1NC
F4-20	1(NC1-9 a NC1-95)	2(NC2-115 a NC2-630)	2NA
F4-22	1(NC1-9 a NC1-95)	2(NC2-115 a NC2-630)	2NA+2NC

Enclavamientos mecánicos para contactores CHINT

Referencia	Utilizado en contactor
NCL8-A	NC1-09 a NC1-32
NCL8-B	NC1-40 a NC1-95
CJX2-115-150	NC2-115 a NC2-150
CJX2-185-225	NC2-185 a NC2-225
CJX2-265-500	NC2-265 a NC2-500
CJX2-630	NC2-630



Seleccione la opción que mas le interese:

Contactores LG de la serie METASOL

Referencia	Capacidad		Corriente Nominal		Contactos Auxiliares
	220 V (HP)	440 V (HP)	A. AC3	A. AC1	
MC-6a	2	3	9	25	1NA+1NC
MC-9a/b	3	4	11	25	1NA+1NC
MC-12a/b	4	6	13	25	1NA+1NC
MC-18a/b	5	8	18	32	1NA+1NC
MC-22b	6	11	22	40	1NA+1NC
MC-32a	8	15	32	50	1NA+1NC
MC-40a	11	19	40	60	1NA+1NC
MC-50a	15	22	50	70	1NA+1NC
MC-65a	19	30	65	100	1NA+1NC
MC-75a	22	37	75	110	1NA+1NC
MC-85a	25	45	85	135	1NA+1NC
MC-100a	30	55	100	160	1NA+1NC
MC-130a	37	60	130	160	1NA+1NC
MC-150a	45	75	150	210	1NA+1NC
MC-185a	55	90	180	230	1NA+1NC
MC-225a	75	132	225	275	1NA+1NC
MC-265a	80	147	265	300	1NA+1NC
MC-330a	90	160	330	350	1NA+1NC
MC-400a	125	200	400	450	1NA+1NC
MC-500a	147	265	500	580	1NA+1NC
MC-630a	190	330	630	660	1NA+1NC
MC-800a	220	440	800	900	1NA+1NC

**Contactos auxiliares de contactores LG de la serie METASOL**

Referencia	Numero de contactos	Tipo de instalación	Relacionado con contactor
UA-4	2NA+2NC	Frontal	MC-9b hasta MC-150a
AU-100	1NA+1NC	Lateral	MC-185a hasta MC-800a

Enclavamientos mecánicos para contactores LG de la serie METASOL

Referencia	Número de contactos	Tipo de instalación	Relacionado con contactor
UR-02	2NC	Lateral	MC-9b hasta MC-150a
AR-180	Ninguno	Lateral	MC-185a hasta MC-400a
AR-600	Ninguno	Posterior	MC-500a hasta MC-800a



Seleccione la opción de su interés:

Contactores Hyundai, series UMC

Referencia	Capacidad		Corriente Nominal		Contactos Auxiliares
	220 V (KW)	440 V (KW)	A. AC3	A. AC1	
UMC9	2.5	3	9	25	1NC
UMC12	2.5	3	12	25	1NA
UMC18	4.5	3	18	40	
UMC25	5.5	3	25	45	
UMC32	7.5	3	32	55	
UMC40	11	3	40	60	
UMC50	15	3	50	70	
UMC65	18.5	30	65	100	
UMC75	22	37	75	115	
UMC85	25	45	85	125	
UMC100	30	55	100	145	
UMC130	37	65	130	185	2NA+2NC
UMC150	45	75	150	210	2NA+2NC
UMC185	55	90	185	275	2NA+2NC
UMC225	63	110	225	315	2NA+2NC
UMC265	75	132	265	350	2NA+2NC
UMC300	90	160	300	400	2NA+2NC
UMC400	125	220	400	500	2NA+2NC
UMC500	140	250	500	550	2NA+2NC
UMC630	190	330	630	750	2NA+2NC
UMC800	220	440	800	900	2NA+2NC

**Contactos auxiliares Hyundai, serie UMC**

Referencia	Tipo de montaje	Número de contactos	Relacionado con contactor
W001UAB1	Frontal	1NA+1NC	UMC9 hasta UMC100
W002UAB1	Frontal	2NA+2NC	UMC9 hasta UMC100
W001UAL1	Lateral	1NA+1NC	UMC9 hasta UMC65
W002UAL1	Lateral	1NA+1NC	UMC75 hasta UMC100
W003UAL1	Lateral	1NA+1NC	UMC115 hasta UMC400

Enclavamientos mecánicos para contactores HYUNDAI, series UMC

Referencia	Relacionado con contactor
W001UTL1	UMC9 hasta UMC65
W002UTL1	UMC75 hasta UMC100
W003UTL1	UMC115 hasta UMC265
W004UTL1	UMC300 hasta UMC800

**VELASQUEZ**

INGENIEROS ASOCIADOS

Contactores y Accesorios



Seleccione la opción de su interés:

Contactores General Electric

Referencia	Capacidad		Corriente Nominal		Contactos Auxiliares
	220 V (HP)	440 V (HP)	A. AC1	A. AC3	
CL00A310T4	3	5.5	9	25	1NA
CL01A310T4	4	7.5	12	25	1NA
CL02A310T4	5.5	10	18	32	1NA
CL03A310M4	10	16	25	45	1NA
CL04A310M5	12	22	32	60	1NA
CL45A311M4	10	16	40	60	1NA+1NC
CL06A311M4	20	34	50	90	1NA+1NC
CL07A311M4	25	50	65	110	1NA+1NC
CL08A311M4	30	60	80	110	1NA+1NC
CL09A311M4	34	68	95	140	1NA+1NC
CL10A311M4	40	75	105	140	1NA+1NC
CK75CA311I	60	108	150	250	1NA+1NC
CK08CA311I	75	135	185	250	1NA+1NC
CK85BA311I	85	170	205	315	1NA+1NC
CK09BA311J	100	180	250	315	1NA+1NC
CK95CA311J	125	250	310	450	1NA+1NC
CK10CE311J	170	312	420	600	1NA+1NC
CK11CE311J	220	425	550	700	1NA+1NC
CK12BE311J	300	540	700	1000	1NA+1NC



Contactos auxiliares para las líneas CL y CK de General Electric.

Referencia	Tipo de montaje	Número de Contactos	Utilizados en línea
BCLF10	Frontal	1NA	CL
BCLF01	Frontal	1NC	CL
BCLL20	Lateral	2NA	CL y CK
BCLL11	Lateral	1NA+1NC	CL y CK
BRLL20	Adicional Lateral	2NA	CL y CK
BRLL11	Adicional Lateral	1NA+1NC	CL y CK

Enclavamientos mecánicos para las líneas CL y CK de General Electric.

Referencia	Utilizado en contactor
BELA	CL00-CL10 (Mecánico)
BELA02	CL00-CL10 (Mecánico y Eléctrico)
BEKH	para CK75...CK12
BEKVS	Para CK75...CK95
BEKVA	para CK75...CK12



Seleccione la opción de su interés:

Contactores Magnéticos Mitsubishi, serie S.

Referencia	Capacidad		Corriente Nominal		Contactos Auxiliares
	220 V (KW)	440 V (KW)	A. AC1	A. AC3	
S-T10	2.5	4	20	11	1NA
S-T12	3.5	5.5	20	13	1NA
S-T20	4.5	7.5	20	18	2NA+2NC
S-T25	7.5	15	32	26	2NA+2NC
S-N35	11	18.5	60	40	2NA+2NC
S-N50	15	22	80	55	2NA+2NC
S-N65	18.5	30	100	65	2NA+2NC
S-N80	22	45	135	80	2NA+2NC
S-N95	30	55	135	105	2NA+2NC
S-N125	37	60	150	125	2NA+2NC
S-N150	45	75	200	150	2NA+2NC
S-N180	55	90	260	180	2NA+2NC
S-N220	75	132	260	250	2NA+2NC
S-N300	90	160	350	300	2NA+2NC
S-N400	125	220	450	400	2NA+2NC
S-N600	190	330	660	630	2NA+2NC
S-N800	220	440	800	800	2NA+2NC

**Contactos auxiliares Mitsubishi para serie S.**

Referencia	Número de contactos	Asociar con contactor
UT-AX42A2B	2NA+2NC	S-T10 hasta S-T20
UN-AX42A2B	2NA+2NC	S-N10 hasta S-N65
UN-AX4	4NA	S-N10 hasta S-N65
UN-AX80	1NA+1NC	S-N80 hasta S-N125
UN-AX150	1NA+1NC	S-N150 hasta S-N400

Enclavamientos mecánicos Mitsubishi para serie S.

Referencia	Asociar con contactor
UT-ML-11	S-T10 a S-T20
UN-ML-11	S-N10 a S-N11
UN-ML-21	S-N21 a S-N65
UN-ML-80	S-N80 a S-N125
UN-ML-150	S-N150
UN-ML-220	S-N180 a S-N400



Seleccione la opción de su interés:

Contactores ABB, serie AF

Referencia	Corriente nominal		Contactos auxiliares
	A.AC1	A.AC3	
AF09-30-10	25	9	1NA
AF12-30-10	28	12	1NA
AF16-30-10	30	16	1NA
AF26-30-10	45	26	
AF30-30-10	50	32	
AF38-30-10	50	38	
AF40-30-10	70	40	
AF52-30-10	100	53	
AF65-30-10	105	65	
AF80-30-10	125	80	
AF96-30-10	130	96	
AF116-30-11	160	116	1NA+1NC
AF140-30-11	200	140	1NA+1NC
AF146-30-11	225	146	1NA+1NC
AF190-30-11	275	190	1NA+1NC
AF205-30-11	350	205	1NA+1NC
AF265-30-11	400	265	1NA+1NC
AF305-30-11	500	305	1NA+1NC
AF370-30-11	600	370	
AF400-30-11	600	400	1NA+1NC
AF460-30-11	700	460	1NA+1NC
AF580-30-11	800	580	1NA+1NC
AF750-30-11	1050	750	1NA+1NC

**Contactos auxiliares para contactores ABB serie AF.**

Referencia	Número de contactos	Tipo de montaje	Usado en contactor
CA4-10	1NA	Frontal	AF09 hasta AF96
CA4-01	1NC	Frontal	AF09 hasta AF96
CA4-22E	2NA+2NC	Frontal	AF26 hasta AF96
CA4-11	1NA+1NC	Lateral	AF09 hasta AF96
CA19-11	1NA+1NC	Lateral	AF116 hasta AF370
CA18-11	1NA+1NC	Lateral	AF400 hasta AF2650
CA4-22M	2NA+2NC	Lateral	AF06 hasta AF16

Enclavamientos mecánicos para contactores ABB, serie AF

Referencia	Tipo de enclavamiento	Usado en contactor
VM4	Mecánico	AF09 a AF38
VM96-4	Mecánico	AF40 a AF96
VEM4	Mecánico y eléctrico	AF09 a AF38
VM19	Mecánico	AF116 a AF370
VM750H	Mecánico	AF400 a AF1250